




Дополнительные клеммы под рулевой колонкой (автоматический перевод).

Контакт	Потенциал	Цвет	Поперечное сечение [Мм ²]	Макс Потребление тока [А]	Максимальная потребляемая мощность [А]	Предохранитель	Ответная часть разъема (для заказа)	Связаться /Использовать
 <p>Разъем 1 1J0.937.743.K</p>								
A1	75A	черный /белый	2,5	12		F69 / 15A	1J0.937.733.K	выходом контакта X
A2	55	черный / фиолетовый	1,5	SENSE *	16	F53 / 20A		терминал для противотуманных фар
A3	RFL	черный / синий	1,0	SENSE*	12	F3 / 10A		фонари заднего хода
A4	56bL	желтый / черный	1,5	SENSE *	16	F29 / 10A		ближнего света (слева)
A5	56bR	желтый / красный	1,5	SENSE	16	F55 / 15A		ближнего света (справа)
A6	86S	Черный / зеленый	0,5	4		F7 / 5A		S-контактным зажиганием
A7	58D	зеленый / желтый	0,5	6		F28 / 15A		Клемма 58d
A8	56aL	белый / черный	1,5	SENSE *	16	F30 / 10A		дальнего света (слева)
A9	15A	черный / Синий	1	4		F70 / 5A		клемма 15
A10	58LA	зеленый / черный	1	SENSE *	12	F18 / 5A		Света парковки
 <p>Разъем 2 1J0.937.743.C</p>								
A1	56AR	белый / красный	1,5	SENSE *	16	F32 / 10A	1J0.937.733.C	дальнего света (справа)
A2	V	белый / фиолетовый	0,5	SENSE *				сигнала скорости
A3	L	черный / белый	1	SENSE *	12			мигающий левый
A4	50	красный / черный	2,5	SENSE *		HSB F2 / 175A		стартер
A5								
A6	R	черный / зеленый	1	SENSE *	12			Мигающий правый
A7	HB Sig	коричневый /фиолетовый	0,35	SENSE *				Ручной тормоз
A8	50b	красный / черный	2.5	SENSE *		HSB F2 / 175A		стартер
A9								
A10	71a	коричневый / зеленый	1					Homeintastung
 <p>Разъем 3 1J0.937.741.G</p>								
A1	54	черный / зеленый	0.5	SENSE *			1J0.937.731.G	тормоза
A2	54	черный / зеленый	0.5	SENSE *				стоп-сигналы
A3	15A	черный / фиолетовый	4	20		F71 / 25A		двигателю поработать на K115
A4	30A	красный / коричневый	4	32		HSB F3 / 40A		клемма 30
A5	75A	черный / желтый	1	8		F72 / 10A		двигателю поработать на K115
A6								
* SENSE = цифровой, высокое значение сопротивления сигнала на контроллер; <20 mA								

Номерки проводов для заказа:

- 000979306e - 1
- 000979021e - 1
- 000979133e - 1
- 000979225e - 4
- 000979019e - 2
- 000979131e - 3
- 000979253e - 1